



Especificaciones Philips LED Seguridad Coreline BWC120 Negro 14W 1800lm - 830 Luz Cálida | 282x178mm - IP54 - Sensor De Luz

[Ver producto](#)

## Product Details

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 85196799 |
|------|----------|

## Datos técnicos

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                              | 206961                         |
| EAN                              | 8718291851967                  |
| Código del Fabricante            | 85196799                       |
| Marca                            | Philips                        |
| Nombre del fabricante            | BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                         |
| Vida Media (hora)                | 50000                          |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 14W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1800lm                               |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 95                                   |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Orientable       | No           |
| Tipo de Producto | Bulkhead LED |

## Información de luminaria

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montura                       | Superficial                   |
| Conexión de la Luminaria      | SI [Bloque conector de rosca] |
| Adecuado para el Exterior     | Sí                            |
| Nivel de Protección IP        | IP54                          |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule                |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 50                |
| Color de la Luminaria         | Negro                         |
| Material                      | Polycarbonato                 |
| Color de la carcasa           | Negro                         |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia         |
| Product Serie                 | BWC120                        |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 282 |
| Ancho (mm)    | 178 |
| Altura (mm)   | 134 |

## Información sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Interruptor Crepuscular



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

